

INSTRUKCJA OSŁUGI

Monitor CCTV 2,5" LCD na rękę

1. Wstęp:

- Monitor LCD 2,5"
- Obsługuje zarówno system PAL jaki i NTSC
- Posiada podświetlenie obrazu
- Małe zużycie mocy
- Optymalny i efektywny w działaniu

2 Specyfikacja

System: PAL/NTSC

Rozdzielczość: 480*234

Kąt widzenia: (góra/dół/lewo/prawo): (10/30/40/40)

Jasność: 200cd

Wejście video: 1.0Vp-p 75ohm

Zasilanie: DC 5V

Zużycie mocy:1.2W

Akumulator:3.7V 1000mA

Temperatura pracy: 0-60°C

Temp. przechowywania: -30- 60°C

Wilgotność: 5-95%RH

Wymiary: L 85*H 64*P 21mm

Waga:90g

3. Podstawowa obsługa urządzenia:



Nr.	OPIS
1	JASNOŚĆ
2	KOLOR
3	WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE
4	WEJŚCIE AV
5	ZASILANIE DC 5V
6	DIODA ZASILANIA
7	BATERIA

4. Zachowaj bezpieczeństwo

1) Nie narażaj urządzenia na działanie zbyt użej temperatury i wilgotności, optymalna temperatura pracy to od 0 do 60°C.

2) Unikaj styczności urządzenia z wodą lub innymi cieczami. W ramach bezpieczeństwa używaj tylko zasilacza dołączonego do zestawu.

3) Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

4) Nie zostawiaj urządzenia w miejscu gdzie mogą mieć do niego dostęp dzieci.

5) Przed naładowaniem urządzenia upewnij się że ładowarka nie jest uszkodzona

6) Ładuj akumulator do końca, szczególnie przy pierwszym użyciu

7) Ładuj akumulator dopiero po całkowitym rozładowaniu (przedłuży to żywotność urządzenia)

8) Akumulator może stracić efektywność działania po długim, intensywnym okresie użytkowania, wtedy należy wymienić akumulator.

9) Zachowaj bezpieczeństwo podczas użytkowania tego urządzenia, w razie problemów skontaktuj się z autoryzowanym serwisantem.

5. W zestawie:

Instrukcja obsługi

Ładowarka

Akumulator

Kabel AV

Uchwyt

Pasek do przymocowania na rękę

Adapter RCA -BNC

